

## Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。

### Wi-Fiについて

次のような環境で利用できます。

環境	説明
ご自宅では	設置されているWi-Fi環境に本機を接続し、利用することができます。
外出先では	ソフトバンクが提供する「ソフトバンクWi-Fiスポット」をご利用いただけます。

## Wi-Fiを有効にする

1

設定 → 無線・ネットワーク → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

### Wi-Fi機能



Wi-Fiが有効になります（表示）。

- このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- 「Wi-Fi機能」と操作するたびに、ON（）／OFF（）が切り替わります。

### + Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する

Wi-Fi画面で **Wi-Fi設定** → **オープン ネットワークの通知**

- 「オープン ネットワークの通知」と操作するたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi画面で **Wi-Fi設定** → **証明書のインストール** → 画面に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi画面で **Wi-Fi設定**

- MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi画面で **Wi-Fi設定**

- IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の一覧を表示する

Wi-Fi画面で **保存済みネットワーク**

・本機にWi-Fi接続の情報があるときに表示されます。

本機に保存されたネットワーク情報の設定を削除する

Wi-Fi画面で **保存済みネットワーク** → **アクセスポイントを選択** → **削除**

## アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1


設定 → 無線・ネットワーク → Wi-Fi



Wi-Fi画面が表示されます。

2

アクセスポイントを選択 →



3

パスワードを入力 → (接続)



アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なこともあります。

## ➤ アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi画面で **ネットワークを追加** → ネットワークSSIDを入力 → セキュリティ欄を選択 →  → セキュリティ種別を選択 →  → パスワード欄を選択 →  → パスワードを入力 → **保存**

- ・「Wi-Fi」がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

## ? こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

## Wi-Fi接続を解除する

1

→ **設定** → **無線・ネットワーク** → **Wi-Fi**



Wi-Fi画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントを選択 →  → (削除)



Wi-Fi接続が切断されます。

## Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にデータのやりとりなどをすることができます。

- ・あらかじめ、本機の「Wi-Fi」をONにしておいてください。

1

→ **設定** → **無線・ネットワーク** → **Wi-Fi**



Wi-Fi画面が表示されます。

2


**Wi-Fi 設定** → **Wi-Fi Direct**



「ピアデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

3

接続する機器を選択 →  → 画面に従って機器を認証



相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合は、接続の要求が解除されます。
- ・接続を停止するときは、接続済みの機器を選択 →  → **はい** と操作してください。