

システムの設定

言語設定や日付と時刻、リセットなどシステムに関する確認や設定ができます。

システムの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語と入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。
パフォーマンス	使用パターンを学習してアプリをすばやく起動するかどうかや、ストレージの一部を使用してRAMを拡張するかどうかを設定できます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
バックアップ	データをGoogle サーバーにバックアップできます。
リセット オプション	設定のリセットやデータの初期化、eSIMの消去などができます。

+ 言語と入力利用時の操作

表示する言語を設定する

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → 言語 → 言語を追加 → 追加する言語を選択 → 表示する言語の をリストの一番上までドラッグ

・追加する言語によっては、選択後に地域を選択するものもあります。

音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → 画面キーボード → 「Google 音声入力」の /

・ をタップすると有効 () に、 をタップすると無効 () に切り替わります。

キーボード／音声入力を設定する

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → 画面キーボード → 設定するキーボード／音声入力をタップ → 項目をタップ → 画面の指示に従って操作

テキスト読み上げに関する設定をする


ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → テキスト読み上げの出力 → 画面の指示に従って操作


マウス/トラックパッドのポインタの速度の設定をする

ホーム画面で (設定) → システム → 言語と入力 → ポインタの速度 → を左右にドラッグ → OK

24時間表示に設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

システム




3


日付と時刻







4

言語 / 地域のデフォルトを使用する ( 表示)





 ユーザーの言語 / 地域の標準に従って24時間表示 / 12時間表示が自動設定されます。

- ・ **言語 / 地域のデフォルトを使用する** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **言語 / 地域のデフォルトを使用する** が無効の場合は、**24時間表示** をタップするたびに、24時間表示 () / 12時間表示 () が切り替わります。

初期状態にリセットする

1

ホーム画面で  (設定)



2

システム



3

リセット オプション




4

全データを消去 (出荷時リセット)



5


すべてのデータを消去




・ eSIM利用時は、**eSIMを消去する** にチェックを入れると、現在利用しているeSIMが消去されますのでご注意ください。

6

すべてのデータを消去



 初期状態へリセットされます。

! eSIMを消去した場合

eSIMを消去したあとに再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。

eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。