バッテリーの設定

バッテリーの使用状況を確認したり、バッテリーの消費を軽減する 設定ができます。

バッテリーの設定

確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
バッテリー残量 バッテリーの使 用状況	バッテリー残量が確認できます。 過去24時間のバッテリー使用状況を確認でき ます。
アプリによる バッテリーの使 用状況	過去24時間のバッテリー使用量および使用時 間をアプリごとに確認できます。また、バッ テリー持続時間を延ばすための設定変更がで きます。
省エネモード	省エネモード、超省エネモードについて設定 できます。
最適化充電	バッテリーの劣化を抑えるために、バッテ リーをフル充電しないように設定します。
その他の設定	より多くの電力を使用する高パフォーマンス モードを設定したり、バッテリーを消耗する アプリを自動で最適化したりするなどを設定 できます。

! 就寝時の待機電力軽減利用時のご注意

その他の設定の就寝時の待機電力軽減を有効(● 表示) にすると、お客様が睡眠中と想定される時間帯に、本機は低電力 モードで動作します。 低電力モード中は、電話やSMS、緊急速報メールの通知は受信し ますが、その他のアプリの通知は受信できません。 低電力モード中にアプリからの通知を受信するには、本機を充

電したままにするか、「就寝時の待機電力軽減」を無効 ()表示) にしてください。

省エネモードを利用する

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ 🔿 🔯 (設定) 🔿 バッ テリー

		_
設定		
9	プライバシー	>
0	位置	2
•	緊急情報と緊急通報	>
0	バッテリー	>
-		-
0	特殊穩能	>
0	Digital Wellbeing と保護者によ る使用制限	>
0	その他の設定	
-		
0	デバイスについて	>
8	ユーザーとアカウント	2
6	Google	>
		-1

2

省エネモード

← バッテリ	-
100% Holt	目辺長時間は約 x 日 xx 時間 xx 分
パッテリーの使用	8R(86.14 MID) ©
	0 1385
	50h
前日の大宅からの	使用料 他站在此市小市西美丽
x 57	3 5 Million X 分
アプリによる	バッテリーの使用
秋況	
省エネモード	

🏁 省エネモード設定画面が表示されます。

3

省エネモード (💽 表示)

(ッテリーダ40) 大変される。 、名ユスモードが自動的にオフ () 次なります。 になります。 () オルトの最近化項目 ;) 第日エネモード () の単的規模加切り () ※ 円板 ※ 3)	fエネモード	0
認定されたパッテリーレベルです。 パンする ポフォルトの最適化項目 第フォルトの最適化項目	「ッテリーが 90% 充電される こ、省エネモードが自動的にオフ こなります。	•
ドフォルトの最適化項目 >> 部営工ネモード は20年前日時期5月から日本時間1×5分	名定されたバッテリーレベルでオ ンにする	0
登留エネモード C2位用可能用数は約×0×x利数×x分	デフォルトの最適化項目	
	啓留エネモード 3.9 (法明可能時間は49 × 日 ×× 時間 ×× 分	

🏁 省エネモードの設定が完了します。

・省エネモード を有効 (

 表示)にすると、バッテリーアイコンが (100) に変わります。

🚹 省エネモード設定時の操作

バッテリーが90%充電されたときに省エネモードを 自動的に無効にするかどうかを設定する

<mark>省エネモード設定画面で</mark>(バッテリーが90%充電されると、省 エネモードが自動的にオフになります。

・バッテリーが90%充電されると、省エネモードが自動的にオフになります。
 をタップするたびに、有効(●)/無効(●))が切り替わります。

指定したバッテリー残量で省エネモードが有効にな るように設定する

省エネモード設定画面で 指定されたバッテリーレベルでオン にする (● 表示) → バーを左右にドラッグして省エネ モードを有効にするバッテリー残量を設定

・指定されたバッテリーレベルでオンにする をタップするたび
 に、有効(○)/無効(○)が切り替わります。