



- Step1 設定前の準備
- Step2 Apple IDの設定
- Step3 他社のAPN構成プロファイル削除
- Step4 ワイモバイル回線の通信設定
- Step5 デフォルト回線の設定(1台で2回線以上ご利用の場合)
- Step6 My Y!mobileの初期登録
- Step7 キャリアメール(MMS)の設定



- iPhoneに十分に充電をしましょう。 USB-C - Lightningケーブルは同梱されておりますが、ACアダプタは付属していません。家電量販店などでお求めください。
- 2 SIMカードを差し込みましょう。 具体的な手順は、製品により異なります。詳細は取扱説明書を参照ください。
- 3 以下の情報をお手元に揃えておきましょう。

端末の画面ロックNo	画面ロックを解除する際に、パスワード入力することでセキュリティ強化につながります。 パスコードを英数字に変更することや桁数を変更することも可能です。
Wi-Fiのネットワーク情報	スマートフォンを社内やご家庭のWi-Fi環境に接続してご利用になる場合などに、 アクセスポイントやパスワードなどの情報をご準備ください。 また、初期設定時にもWi-Fiでのアクセスが必要となる場合があります。
申込書に記載した4桁の暗証番号	ご契約時の4桁の番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに 必要な番号です。



【設定】をタップする



【iPhoneにサインイン】をタップする




でないか忘れた場合】 をタップする ※すでにApple IDをお持ちの場合は

【Apple IDをお持ち

※すでにApple IDをお持ちの場合は 【Apple ID/パスワード】を入力して、サインしてください。



【Apple IDを作成】 をタップする



名前を入力する



生年月日を入力して 【次へ】をタップする



【メールアドレスを 持っていない】をタッ プする

※現在使われているメールアドレス でもApple IDとして利用できます。 今回は【メールアドレスを持ってい ない】場合で説明しています。



【iCloudメールアドレ スを取得する】をタッ プする




希望のiCloudメールア ドレスを入力して【次 へ】をタップする



【メールアドレス作 成】をタップする

Step2 | Apple IDの設定







電話番号を確認し【続ける】をタップする



【同意する】をタップ する




【同意する】をタップ する



【iCloudにサインイン 中】が表示される

パスワード作成のポイント

- ・パスワードは、8文字以上
- ・数字、大文字と小文字の英字を含める
- ・同じ文字を3文字以上続けない





ご自身のiPhoneのパ スコードを入力する



Apple IDのメニュー に戻って、設定完了で す

Step 3 | 他社のAPN構成プロファイルの削除

作業のまえに

- ・設定いただくiPhoneがSIMフリー版、またはSIMロックを解除したものであることを確認ください。
- ・APN構成プロファイルを削除する際、プロファイルに紐づいたメールやメモなどが削除されます。 必要なデータがある場合は、事前にバックアップを取ったうえで操作してください。





【設定】をタップする



【一般】をタップする



【VPNとデバイスを管 理】をタップする



プロファイルの削除が できました



他社SIMのプロファイ ルの表示を確認して タップする

※APN構成プロファイルが表示 されない場合は削除不要です。 NTTドコモなど他の携帯電話会 社でお買い求めの端末に予め設 定されているAPN構成プロファ イルは表示されないことがあり ます。

く戻る プロファイル ♠ APN 署名者 未署名 内容 モバイルデータ通信設定 プロファイルを削削

プロファイルの画面が 表示されるので、【プ ロファイルの削除】を タップする



パスコードを求められ た場合、画面に従って パスコードを入力する





【削除】をタップする

WiFiに接続のうえ、 次ページの設定にお進みください






【設定】をタップする



【一般】をタップする



【ソフトウェア・アップデート】をタップし、 iOSを最新のバージョンに更新する(以降は 画面の指示に沿って操作してください)





【設定】をタップする



【一般】をタップする



【情報】をタップする



【キャリア設定アップ デート】のポップアップ が表示されたら【アップ デート】をタップする



ホーム画面に移動しピクト表示が 【Y!mobile】になっていれば完了です

Step 5 |デフォルト回線の設定(1台で2回線以上ご利用の場合)

通信回線が2回線以上設定されている場合、『デフォルト回線の設定画面』が表示されますので、どちらの回線をメインにするかを決められます。 下の画面に従って、どちらの回線に『音声(SMS)』もしくは『モバイルデータ通信』を割り当てるか設定してください。

※以下は副回線側をメインとして設定する場合の例です



電話とメッセージ(SMS)に使用する回線を設定する。

【副回線】に設定したい場合は【副回線】を選択します。

※ここでは追加されたワイモバイルのモバイル通信プランの名称を「副回線」として説明します。

※お客さまの環境によっては名称が異なる場合があります。



iMessageとFaceTimeに使用する回線を設定する。

【副回線】に設定したい場合は【副回線】を選択します。



インターネット接続に使用する回線 を設定する。

【副回線】に設定したい場合は【副回線】を選択します。

また、電波状況が悪い時などに【主回線】のSIMをモバイルデータ通信に使いたい場合は、【モバイルデータ通信の切替を許可】のスイッチを【オン】にする

A THE

My Y!mobileでは、データ使用量の確認・管理やキャリアメール(MMS)のアドレス変更、端末・回線の停止のお手続きを行うことができます。 個人契約と法人契約で提供している機能が異なります。詳細は以下のWebサイトをご確認ください。

My Y!mobileでできること一覧: https://www.ymobile.jp/support/online/list/

なお、ご契約内容の確認や毎月のご利用料金の確認、SIMロック解除のお手続きは、法人専用の管理画面 Bizコンシェルサイトをご利用ください。Bizコンシェル(オンライン請求照会サービス): https://www.ymobile.jp/biz/service_solutions/portal/

作業のまえに

- ・ Wi-Fiをオフにしてから初期登録を始めてください。Wi-Fiをオフにすれば電話番号とパスワードの入力は不要です。
- ・ お手元に申込書に記載した4桁の暗証番号をご準備ください。



【Safari】をタップし、 アドレスバーに 「my.ymobile.jp」と 入力する



この画面が表示された 場合は、Wi-Fiをオフ にして、再度お試しく ださい



利用規約を読み、【同意する】をタップする

※この画面は最初のみ 表示されます。



【メニュー】をタップ する



スクロールし、【アカ ウント管理】をタップ し【パスワードの設 定・変更】をタップす る



申込書に記載した4桁 の暗証番号を入力し 【本人確認する】を タップする



パスワードを入力し、 【パスワードを変更す る】をタップする



変更の通知のメール (SMS)が届いたことを 確認する



【My Y!mobileトップへ】をタップする



設定が完了し、My Y!mobileのメニュー に戻る

パスワード設定のポイント

- パスワードに使える文字(例. abc123df)
- ・8文字以上の半角英字、数字、記号(2種類以上を使用)
- ※ひらがな・カタカナ、全角英数字は使用不可。



ご契約の電話番号と 7 で設定したパスワードを入力してログインしてください。

10



※ 法人契約は「@ymobile.ne.jp」をご利用いただけます。「@yahoo.ne.jp」は利用できませんのでご注意ください。



【Safari】をタップし、 アドレスバーに 「my.ymobile.jp」と 入力する



右上のメニューアイコ ンをタップする



【通話・メールサービ ス】をタップする



【メール設定】をタッ プする



SMSで届く3桁のセ キュリティー番号を入 カし、【本人確認す る】をタップする



My SoftBank画面に 遷移したら、S!メール の【確認・変更】を タップする



「現在のメールアドレ ス」に記載されたアド レスを確認する。



アドレスを変更する場合にはメールアドレス 欄に希望のアドレスを入力し【確認】をタップする